

# Akku-Winkelschleifer

## DGA513

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 - 6,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**122911-0**

Schutzhaube 125 mm



**123145-8**

Schutzhaube 125 mm



**127147-6**

Absaughaube Schleifen



**162258-0**

Seitengriff Antivibration



**194514-0**

Seitengriff Antivibration



**195354-9**

EZYNUT M14



**196845-3**

Absaughaube 125 mm



**197610-3**

Stirnlochschlüssel 35mm



**199710-5**

Schutzhaubenabdeckung trennen



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**B-13091**

Diamantsch. 125x22,23 COMET



**B-45733**

Trennscheibe



**BL1820B**

Akku BL1820B



**BL1830B**

Akku BL1830B



**BL1840B**

Akku BL1840B



**BL1850B**

Akku BL1850B



**BL1860B**

Akku BL1860B



## Service

**Bedienungsanleitung**



**Explosionszeichnung**

